



RT27 Easywave Halsbandsender

Beschreibung

Der RT27 Easywave Halsbandsender wurde speziell den Bedürfnissen pflegebedürftiger Menschen angepasst.

Das Gerät kann wahlweise zum Schalten elektrischer Geräte auf Knopfdruck oder einzeln als Hilferuf eingesetzt werden.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies durch eine rote LED angezeigt. Eine schwächer werdende Batterie kann auch über den jeweiligen Easywave Rufempfänger signalisiert werden.

Der Easywave Halsbandsender ist bestens geeignet für die Pflege und wird im sofort einsatzbereiten Zustand ausgeliefert. Die große Drucktaste trägt zu einer einfachen Bedienung bei.



Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsvorsorgung:	CR2032 Knopfzelle, 3 V
Bedienung:	Sender sendet, solange der Knopf gedrückt wird, max. 32 Sekunden
Energieeffizienz:	0,3 W im Standby-Modus
Schutzart:	IP65
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen:	38 x 46 x 14 mm (BxHxT)
Gewicht:	16 g - inklusive Batterie

Lieferumfang

RT27 Halsbandsender
RT27-ACC05 Halsband mit Strangulier-Schutz
CR2032 Knopfzelle
Bedienungsanleitung



Optionales Zubehör

RT26-ACC01 Batteriewechsel Set

Kompatible Geräte

- CareMat Sensormatten
- Daza Optiscan Bewegungsmelder
- Bettfluchtbügel u.v.a.

Rufempfänger:

- RCP04 Steckdosen Rufempfänger
- RCP09 Rufempfänger mit Quittierfunktion
- RCL07 Rufempfänger für Schwestern-Rufanlage u.v.a.



RT27-ACC05 Halsband mit Strangulier-Schutz



RT26-ACC01 Batteriewechsel Set