

Beschreibung

Der **RT28 Easywave Tastsender** verfügt über ein großes Bedienfeld, das auch für motorisch eingeschränkte Menschen gut erreichbar ist.

Der **RT21 Easywave Handsender** hat den Vorteil, innerhalb einer Station oder Wohnung überall hin mitgenommen werden zu können.

Beide Geräte können wahlweise zum Schalten elektrischer Geräte auf Knopfdruck oder einzeln als Notruf eingesetzt werden.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies durch eine rote LED angezeigt. Eine schwächer werdende Batterie kann auch über den jeweiligen Easywave Rufempfänger signalisiert werden.

Der Easywave Tastsender ist bestens geeignet für die Pflege und wird im sofort einsatzbereiten Zustand ausgeliefert.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	CR2032 Knopfzelle, 3 V
Bedienung:	Sender sendet, solange Taste gedrückt wird, max. 32 Sekunden
Energieeffizienz:	0,3 W im Standby-Modus
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Abmessungen:	RT21: 38x46x14 mm (BxHxT) RT28: Ø 38 mm
Gewicht:	ca. 16 g – inklusive Batterie

Lieferumfang

RT21 oder RT28 Tastsender
CR2032 Knopfzelle
Bedienungsanleitung



Optionales Zubehör

RT26-ACC01 Batteriewechsel Set

Kompatible Geräte

Telemat Sensormatten
Daza Optiscan Bewegungsmelder
Teleguard Bettfluchtbügel

u.v.a.

Mögliche Rufempfänger

RCL07 Schwestern-Rufanlagen Empfänger, alle Marken + Typen
RCP04 / RCP09 Steckdosen-Funkgong mit oder ohne Quittierfunktion
APT03 Mobiler Rufempfänger mit Individual-Programmierung



RT28-41 rot
RT28-23 grau



RT21-41 rot
RT21-23 grau

