

Tastsender RT28

Der Tastsender RT28 zeigt sich in einem funktionalen Design mit großem Bedienknopf.

Sein häufigstes Anwendungsgebiet liegt im Schalten von elektrischen Verbrauchern mit der 1-Tast-Bedienung oder als Klingelknopf in Verbindung mit dem Funkgong RCP04.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies durch die LED signalisiert. Im Falle einer schwächer werdenden Batterie, wird ein separates Funksignal gesendet, welches mit einem entsprechenden Easywave-Empfänger ausgewertet werden kann.



RT28E5001-11-xx

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Kanäle / Frequenz	1 / 868,30 MHz
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger, siehe Ausführungen
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø 38 x 13 mm
Gewicht	16 g (inklusive Batterie)
Farben	anthrazit ähnlich RAL 7016

Ausführungen



RT28E5001-11-23K
1x IMPULS



RT28E5001-11-41K
1x IMPULS

Lieferumfang

- Tastsender inklusive Batterie
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

ACC-TOO-01-23P	Gehäuseschlüssel rund
RT28-ACC-01-23P	Klingelknopfgehäuse, anthrazit
RT28-ACC-02-23P	Senderhalter, anthrazit



RT28-ACC-01-23P



RT28-ACC-02-23P