

Beschreibung

Der **Easywave Halsbandsender** wurde speziell den Bedürfnissen hilfsbedürftiger Menschen angepasst.

Das Gerät kann einzeln mit Ruf an eine Schwestern-Rufanlage eingesetzt werden und ist auch bestens geeignet für die Pflege zuhause.

Es wird im sofort einsatzbereiten Zustand ausgeliefert. Die große Drucktaste trägt zu einer einfachen Bedienung bei.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies durch eine rote LED angezeigt. Eine schwächer werdende Batterie kann auch über den jeweiligen Easywave Rufempfänger signalisiert werden.



Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	CR2032 Knopfzelle, 3 V
Bedienung:	Sender sendet, solange der Knopf gedrückt wird, max. 32 Sekunden
Energieeffizienz:	0,3 W im Standby-Modus
Schutzart:	IP65
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Abmessungen:	38 x 46 x 14 mm (BxHxT)
Gewicht:	16 g – inklusive Batterie

Lieferumfang

RT27 Halsbandsender
RT27-ACC05 Halsband mit Strangulier-Schutz
CR2032 Knopfzelle
Bedienungsanleitung



Optionales Zubehör

RT26-ACC01 Batteriewechsel Set

Kompatible Geräte

Telemat Sensormatten
Daza Optiscan Bewegungsmelder
Teleguard Bettfluchtbügel u.v.a.



Mögliche Rufempfänger

RCL07 Schwestern-Rufanlagen Empfänger, alle Marken + Typen
RCP04 / RCP09 Steckdosen-Funkgong mit oder ohne Quittierfunktion
APT03 Mobiler Rufempfänger mit Individual-Programmierung

