



RT26 Easywave Arbandsender

Beschreibung

Der RT26 Easywave Arbandsender wurde speziell den Bedürfnissen hilfsbedürftiger Menschen angepasst.

Das Gerät kann wahlweise zum Schalten elektrischer Geräte auf Knopfdruck oder einzeln als Hilferuf eingesetzt werden.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies durch eine rote LED angezeigt. Eine schwächer werdende Batterie kann auch über den jeweiligen Easywave Rufempfänger signalisiert werden.

Das Gerät ist bestens geeignet für die Pflege zuhause und wird im sofort einsatzbereiten Zustand ausgeliefert. Die große Drucktaste trägt zu einer einfachen Bedienung bei.



Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsvorsorgung:	CR2032 Knopfzelle, 3 V
Bedienung:	Sender sendet, solange der Knopf gedrückt wird, max. 32 Sekunden
Energieeffizienz:	0,3 W im Standby-Modus
Schutzart:	IP65
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen:	38 x 46 x 14 mm (BxHxT)
Gewicht:	16 g - inklusive Batterie

Lieferumfang

RT26 Arbandsender
RT26-ACC02 Armband mit nickelfreiem Verschluss
CR2032 Knopfzelle
Bedienungsanleitung



Kompatible Geräte

- CareMat Sensormatten
- Daza Optiscan Bewegungsmelder
- Bettfluchtbügel u.v.a.

Rufempfänger:

- RCP04 Steckdosen Rufempfänger
- RCP09 Rufempfänger mit Quittierfunktion
- RCL07 Rufempfänger für Schwestern-Rufanlage
- APT03 Mobiler Rufempfänger mit Display



RT26-ACC02 nickelfreies Armband



RT26-ACC01 Batteriewechsel Set