



RCP04 Easywave Steckdosen-Rufempfänger

Beschreibung

Der RCP04 ist ein optischer und akustischer Steckdosen-Rufmelder für den Rufempfang von bis zu 32 Easywave-Sendern.

Das Gerät kann zusammen mit folgenden Telecontact Produkten eingesetzt werden:

- CareMat Sensormatten
- Easywave Armband-Sender
- MediPad Notrufkissen
- Daza Optiseat Sitzkissen
- Daza Optiscan Bewegungsmelder
- Bettfluchtbügel
- Easywave Halsband-Sender
- MediButton Notruf-Druckknopf
- Easywave Türkontakte

Es stehen drei verschiedene Melodien als Rufton zur Auswahl, jeweils in zwei Lautstärken und wahlweise kombinierbar mit dem integrierten Blitzlicht. Die Ruftonlänge kann zwischen sieben Sekunden und einer Minute frei gewählt werden.

Das Gerät ist bestens geeignet für die Pflege zuhause und wird im sofort einsatzbereiten Zustand ausgeliefert.



Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Rufauslösung:	durch bis zu 32 Easywave-Sender
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Netzausgang:	Schukostecker (D/A/NL/S/N)
Max. Kontaktbelastung:	10 A, 230 V AC
Energieeffizienz:	0,3 W im Standby-Modus
Lautstärke:	im Abstand von 30 cm: 75 dB (leise), 82 dB (laut)
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +35°C
Abmessungen:	50 x 120 x 75 mm (BxHxT)

Lieferumfang

RCP04 Steckdosen-Rufmelder
Bedienungsanleitung

