



RCP09 Easywave Rufempfänger mit Quittierfunktion

Beschreibung

Der RCP09 ist ein optischer und akustischer Steckdosen-Rufmelder für den Rufempfang von bis zu 64 Easywave-Sendern.

Das Gerät kann zusammen mit folgenden Telecontact Produkten eingesetzt werden:

- CareMat Sensormatten
- Easywave Armband-Sender
- MediPad Notrufkissen
- Daza Optiseat Sitzkissen
- Daza Optiscan Bewegungsmelder
- Bettfluchtbügel
- Easywave Halsband-Sender
- MediButton Notruf-Druckknopf
- Easywave Türkontakte

Wahlweise stehen 3 Melodien mit integriertem Blitzlicht zur Verfügung. Die Rufmeldung wiederholt sich zyklisch solange, bis mittels Quittierung der Ruf am Gerät bestätigt wird.

Das Gerät ist bestens geeignet für Pflegeeinrichtungen, die über keine Schwestern-Rufanlage verfügen sowie in der Pflege zuhause.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Rufauslösung:	durch bis zu 64 Easywave-Sender
Reichweite:	ca. 150 m bei normalen Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Netzausgang:	Schukostecker (D/A/NL/S/N)
Max. Kontaktbelastung:	10 A, 230 V AC
Energieeffizienz:	0,3 W im Standby-Modus
Lautstärke:	im Abstand von 30 cm: 75 dB (leise), 82 dB (laut)
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +35°C
Abmessungen:	50 x 120 x 75 mm (BxHxT)

Lieferumfang

RCP09 Steckdosen-Rufmelder
Bedienungsanleitung

