



RXP03 Easywave Steckdosen-Funksignalverstärker

Beschreibung

Der RXP03 Steckdosen-Repeater empfängt alle Funktelegramme von Easywave-Sendern und gibt sie mit einer Verzögerung von nur 0,3 Sekunden weiter. So lässt sich die maximale Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln.

Das Gerät kann zusammen mit folgenden Telecontact Produkten eingesetzt werden:

- CareMat Sensormatten
- Easywave Armband-Sender
- MediPad Notrufkissen
- Daza Optiseat Sitzkissen
- Daza 7109 Optiscan Bewegungsmelder
- Teleguard Bettfluchtbügel
- Easywave Halsband-Sender
- MediButton Notruf-Druckknopf
- Easywave Türkontakte

Alternativ können auch nur gewünschte Signale verstärkt werden, indem die entsprechenden Sender eingelernt werden.

Das Gerät ist bestens geeignet für die Pflege zuhause und wird im sofort einsatzbereiten Zustand ausgeliefert.



Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Codierung:	nicht erforderlich; bis zu 16 Easywave-Sender können eingelernt werden
Sendeverzögerung:	300 ms
Reichweite:	ca. 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Netzausgang:	Schukostecker (D/A/NL/S/N)
Max. Kontaktbelastung:	10 A, 230 V AC
Leistungsaufnahme:	0,3 W im Standby-Modus
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +35°C
Abmessungen:	50 x 120 x 75 mm (BxHxT)

Lieferumfang

RXP03 Steckdosen-Repeater
Bedienungsanleitung

